



## Tableau de compatibilité et équivalences, alarme sepio - alarme Atral

L'application Atral Secure supporte les produits sepio

**Points d'attention :**  
 La centrale et le transmetteur sont indissociables. Le remplacement de l'un implique le remplacement des deux.  
 Pas de compatibilité avec coviva. L'application coviva ne gère pas les produits Atral.  
 Les détecteurs de mouvement à prise d'images Atral ne sont pas compatibles avec la centrale sepio et la box coviva.

**En cas de changement de la centrale sepio :**  
 - contacter l'équipe support au 04.76.92.83.19 ou à l'adresse mail [atral.assistance@atraltech.com](mailto:atral.assistance@atraltech.com) pour création du compte installateur  
 - apprentissage des produits Atral sur Atral set-up  
 - apprentissage des autres produits par la méthode manuelle (\*#)

**Coviva :**  
 Pour toutes question concernant coviva en dehors de la partie sécurité (app. confort etc..) le CET Hager est à contacter.  
[assistance.technique@hager.fr](mailto:assistance.technique@hager.fr) ou 09 69 390 715

Famille produits	Descriptions	Réf sepio	Réf ATRAL	Désignation ATRAL	Points d'attention/Solutions
Centrale	Centrale sirène vocale	RLC394F	DL330AX DL360AX	Centrale-sirène-vocale 3 groupes/30 détecteurs Centrale-sirène-vocale 6 groupes/60 détecteurs	Centrale ATRAL non compatible avec Coviva
Connectivité & transmission	Module de transmission GSM intégré	RLD454F	DL505AX + DL330AX ou DL360AX	Module de transmission Ethernet/4G + Centrale-sirène-vocale 3 groupes/30 détecteurs OU Centrale-sirène-vocale 6 groupes/60 détecteurs	Centrale et module de transmission sont indissociables. Le remplacement de l'un implique le remplacement des deux.
	Transmetteur séparé	RLD464F	DL520AX + DL505AX + DL330AX ou DL360AX	Boîtier de transmission séparé + Module de transmission Ethernet/4G + Centrale-sirène-vocale 3 groupes/30 détecteurs OU Centrale-sirène-vocale 6 groupes/60 détecteurs	Centrale et module de transmission sont indissociables. Le remplacement de l'un implique le remplacement des deux.
Claviers	Clavier vocal avec lecteur de badge	RLF620X	DL640AX	Clavier intérieur vocal avec lecteur de badge	
	Clavier écran vocal, lecteur de badge	RLF660X	DL640AX	Clavier intérieur vocal avec lecteur de badge	Solution sans écran
	Clavier vocal extérieur avec lecteur de badge	RLF630X	DL650AX	Clavier extérieur vocal avec lecteur de badge	
	Badge pour clavier	RLF101X	RXA32X	Lot de 10 Badges pour claviers	Vendu par lot de 10 badges
Télécommandes	Lot de 10 badges pour clavier	RLF110X	RXA32X	Lot de 10 Badges pour claviers	
	Télécommande 4 fonctions	RLF444X	DL604AX	Télécommande 4 touches	
Détecteurs d'ouverture	Médallion d'appel d'urgence radio + cordon	RLF001X	DL601AX	Médallion d'appel d'urgence radio + cordon	
	Télécommande 8 fonctions alarme + confort	TU444	Pas d'équivalence		
	Détecteur d'ouverture miniature blanc	RLA009X	DL278AX	Détecteur d'ouverture radio blanc	Détecteur non miniaturisé
	Détecteur d'ouverture miniature anthracite	RLA010X	DL278AX	Détecteur d'ouverture radio anthracite	Détecteur non miniaturisé
	Détecteur d'ouverture miniature marron	RLA011X	DL280AX	Détecteur d'ouverture radio brun	Détecteur non miniaturisé
	Détecteur d'ouverture blanc	S261-22F	DL278AX	Détecteur d'ouverture radio blanc	
	Détecteur d'ouverture brun	S262-22F	DL280AX	Détecteur d'ouverture radio brun	
	Détecteur d'ouverture blanc multicontact	S271-22F	DL281AX	Détecteur multicontact radio blanc	
	Détecteur d'ouverture brun multicontact	S272-22F	DL283AX	Détecteur d'ouverture multicontact radio brun	
	Détecteur de mouvement bi technologie	S121-22X	Pas d'équivalence		
	Détecteur de mouvement IP55	S141-22X	DL146AX ou DL155AX ou DL206AX	DM extérieur 3m de haut spécial animaux Détecteur radio extérieur 12m IRP ou DM extérieur rideau 5m	Solution à choisir en fonction de la zone de détection et de l'installation
	Détecteur de mouvement IP55 couleur	S142-22X	Pas d'équivalence		
Détecteur de mouvement IP55 rideau	S143-22X	Pas d'équivalence			
Détecteur de mouvement 12m 90°	S161-22F	DL171AX	Détecteur de mouvement radio 12m IRP		
Détecteur de mouvement couloir 22m	S162-22X	DL172AX	Détecteur de mouvement couloir 22m		
Détecteur de mouvement rideau 12m	S163-22X	Pas d'équivalence			
Détecteur de mouvement 12m 90° compatible animaux	S165-22X	DL175AX	Détecteur radio 12m IRP avec Immunité aux animaux		
Détecteurs de mouvement	Détecteur de mouvement 12m 90° à capture d'images	RLA175X	DL195AX	Détecteur de mouvement 12m 90° à capture d'images	Dans le cas d'une installation avec remontée d'image via Coviva, il n'existe pas d'équivalence (capteur à prise d'image ATRAL non compatible avec Coviva) Dans le cas d'une installation avec remontée d'image via réseau GSM, remplacement du détecteur + centrale + transmetteur (intégrés ou séparés)
	Détecteur de mouvement 12m 90° à capture d'images animaux	RLA176X	DL196AX	Détecteur de mouvement à capture d'images, compatible animaux 90° - 12m	Dans le cas d'une installation avec remontée d'image via Coviva, il n'existe pas d'équivalence (capteur à prise d'image ATRAL non compatible avec Coviva) Dans le cas d'une installation avec remontée d'image via réseau GSM, remplacement du détecteur + centrale + transmetteur (intégrés ou séparés)
	Détecteur de mouvement extérieur 12m 90°	RLA145X	DL158AX	Détecteur radio extérieur 12m IRP	
	Détecteur de mouvement façade 2X12m	S145-22X	DL145AX	Détecteur radio extérieur rideau 12m IRP	
	DM extérieur 3m de haut, spécial animaux	RLA004X	DL146AX	DM extérieur 3m de haut, spécial ani	
	DM extérieur rideau 5m	RLA005X	DL206AX	DM extérieur rideau 5m	
Détecteurs techniques	Emetteur universel	S220-22X	DL221AX	Emetteur universel intérieur	
	Emetteur universel étanche	S230-22X	DL230AX	Emetteur universel extérieur	
	Détecteur de panne congélateur	S232-22X	DL230AX + SONPC	Emetteur universel extérieur + Sonde technique panne congélateur	
	Détecteur de coupure secteur	S233-22X	DL230AX + SONCS	Emetteur universel extérieur + Sonde coupure secteur	
	Détecteur de gel	S234-22X	DL230AX + SONHG	Emetteur universel extérieur + Sonde technique coupure hors gel	
	Détecteur d'inondation	S235-22X	DL230AX + SONIN	Emetteur universel extérieur + Sonde technique inondation	
	Détecteur volet roulant	S231-22X	DL221AX + 940-21X	Emetteur universel extérieur + Sonde technique volet roulant	
	Détecteur bris de vitre	S280-22X	Pas d'équivalence	Emetteur universel extérieur + Capteur de VR	
	Sirène extérieure blanche avec flash + vocale	RLD416X	DL421AX	Sirène extérieure avec flash	Solution sans fonction vocale
	Sirène extérieure blanche avec flash	RLD406X	DL421AX	Sirène extérieure avec flash	
Sirènes	Sirène intérieure	RLD404X	DL414AX	Sirène intérieure vocale multirisque	Sirène intérieure vocale
	Sirène intérieure vocale multirisque	RLD414X	DL414AX	Sirène intérieure vocale multirisque	
	Sirène orange	RLD415F	DL421AX	Sirène extérieure avec flash	Couleur blanche
	Détecteur incendie	S155-22X	DL154AX	Détecteur de fumée radio NFDAAF	
Détecteur de chaleur connecté à l'alarme	S157-22X	DL155AX	Détecteur de chaleur radio		
Relais radio	RLR700X	DL700AX	Relai radio		
Interface KNX	IRC120	TRC120	Interface alarme radio / knx flaire	Référence identique vendue sous la marque ATRAL	
Récepteurs	Récepteur exté 230V / contact sec - TwinBand	S781-22X	DL783AX	Récepteur extérieur 230V / contact sec	
	Récepteur exté 12-30V / contact sec - Twinband	S791-22X	DL784AX	Récepteur extérieur 12-30V / contact sec	
Batteries	Batterie secondaire 3,6 V	908-21X	RX08-21X	Batterie de secours Transmetteurs GSM 3,6 V	
	Alimentation secteur 230 V AC / 4-6 V DC	910-21X	RXU01X	Alimentation secteur centrale & transmetteur GSM 230V AC / 4,5V DC	
	Alimentation secteur 230 V AC / 4,5V DC pour centrale et IT	RXU01X	RXU01X	Alimentation secteur centrale & transmetteur GSM 230V AC / 4,5V DC	
	Bloc lithium 2 x (3 V - 2,4 Ah)	BATL141	RXU02X	Bloc lithium 2 x (3 V - 2,4 Ah)	
	Batterie secondaire Li-Ion (3,7V - 1,2Ah)	BATL103	RXU03X	Batterie secondaire Li-Ion (3,7V - 1,2Ah)	
	Bloc alim clavier 4,5-3V 2,2Ah	RXU04X	RXU04X	Bloc alim clavier 4,5-3V 2,2Ah	
	Bloc alim centIT Tsep 4,5V-14Ah	RXU05X	RXU05X	Bloc alim centIT Tsep 4,5V-14Ah	
	Bloc alim sirène ext. 6V-14Ah	RXU08X	RXU08X	Bloc alim sirène ext. 6V-14Ah	
	Bloc alimentation 3V-3Ah, pour détecteur de mouvement extérieur images	RXU16X	RXU15X	Bloc lithium 3V - 3 Ah	
	Pile lithium - chlorure de thionyle (3,6 V - 5 Ah)	BATL101	BATL101	Batterie lithium chlorure de thionyle (LI-SOCI2) 3,6V - 5Ah	Référence identique vendue sous la marque ATRAL
	Pile lithium - chlorure de thionyle (7,2 V - 13 Ah)	BATL102	BATL102	Batterie lithium chlorure de thionyle (LI-SOCI2) 7,2V - 13Ah	Référence identique vendue sous la marque ATRAL
	Pile lithium 6V	BATL103	BATL103	Batterie lithium dioxyde de manganèse (Li-MnO2) 6V	Référence identique vendue sous la marque ATRAL
	Pile lithium - chlorure de thionyle (3,6 V - 2 Ah)	BATL104	BATL104	Batterie lithium chlorure de thionyle (LI-SOCI2) 3,6V - 2Ah	Référence identique vendue sous la marque ATRAL
	Pile lithium - chlorure de thionyle (3,6 V - 4 Ah)	BATL105	RXU29X	Batterie lithium chlorure de thionyle (LI-SOCI2) 3,6V - 4Ah	
	Pile lithium - chlorure de thionyle (7,2 V - 5 Ah)	BATL106	BATL106	Batterie lithium chlorure de thionyle (LI-SOCI2) 7,2V - 5Ah	
	Pile bouton 3 V type 2016	BATL107	BATL107	Batterie lithium chlorure de thionyle (LI-SOCI2) 3,6V - 5Ah	
	Pile bouton 3 V type 2430	BATL108	RXU30X	Batterie lithium chlorure de thionyle (LI-SOCI2) 7,2V - 13Ah	Référence identique vendue sous la marque ATRAL
	Pile bouton 3 V type 2032	BATL109	RXU31X	Batterie lithium dioxyde de manganèse (Li-MnO2) 6V	
	Bloc lithium 2 x (3,6 V - 13 Ah)	BATL122	RXU32X	Batterie lithium chlorure de thionyle (LI-SOCI2) 3,6V - 2Ah	
	Pile lithium (3,6 V - 4 Ah)	BATL126	RXU33X	Pile lithium (3,6 V - 4 Ah)	
Pile lithium (4,5 V / 3 Ah)	BATL130	BATL130	Pile lithium (4,5 V / 3 Ah)		
Pile lithium (3 V - 1 Ah)	BATL131	RXU34X	Pile lithium (3 V - 1 Ah)		
Pile lithium (3 V - 2,4 Ah)	BATL138	RXU35X	Pile lithium (3 V - 2,4 Ah)		



## Tableau de compatibilité et équivalence, alarme alma - alarme Atral

L'application Atral Secure supporte les produits alma

### Points d'attention :

Centrale et TT indissociables. Le remplacement de l'un implique le remplacement des deux.  
Les détecteurs de mouvement à prise d'images Atral ne sont pas compatibles avec la centrale alma.

### Options pour SAV ou ajout d'éléments (détecteurs, sirène, claviers...) :

- Mise à jour de la centrale alma via la box alerte et pilotage à travers le reboot de la centrale (démontage / remontage des piles).
- Dans le cas d'une installation non connectée sans box alerte et pilotage : connectez l'installation à l'aide d'une box alerte pour permettre la mise à jour puis déconnectez-la. Rebootez la centrale (démontage / remontage des piles)

### En cas de changement de la centrale alma :

- contacter l'équipe support au 04.76.92.83.19 ou à l'adresse mail [atral.assistancetechnique@atraltech.com](mailto:atral.assistancetechnique@atraltech.com) pour création du compte installateur
- apprentissage des produits Atral sur Atral set-up
- apprentissage des autres produits par la méthode manuelle (\*#)

Famille produits	Descriptions	Réf logisty alma	Réf ATRAL	Désignation ATRAL	Points d'attention / Solutions
Centrale connectée	Centrale sirène vocale avec box alerte et pilotage	RLC001F + RLD002T	DL330AX ou DL360AX + DL505AX	Centrale-sirène-vocale 3 groupes/30 détecteurs ou centrale-sirène-vocale 6 groupes/60 détecteurs et <b>Module de transmission Ethernet/4G</b>	Remplacement du module de transmission GSM <b>ET</b> de la centrale Suppression de l'app Alma et intégration dans l'app ATRAL Secure
Centrale non connectée	Centrale sirène vocale sans box alerte et pilotage et sans module de transmission GSM	RLC001F	DL330AX ou DL360AX	Centrale-sirène-vocale 3 groupes/30 détecteurs ou centrale-sirène-vocale 6 groupes/60 détecteurs	
	Centrale sirène vocale sans box alerte et pilotage et avec module de transmission GSM		DL330AX ou DL360AX + DL505AX	Centrale-sirène-vocale 3 groupes/30 détecteurs ou centrale-sirène-vocale 6 groupes/60 détecteurs et <b>Module de transmission Ethernet/4G</b>	Remplacement du module de transmission GSM <b>ET</b> de la centrale
Connectivité & transmission	Box Alerte et Pilotage	RLD002T	DL330AX ou DL360AX + DL505AX	Centrale-sirène-vocale 3 groupes/30 détecteurs ou centrale-sirène-vocale 6 groupes/60 détecteurs et <b>Module de transmission Ethernet/4G</b>	Remplacement du module de transmission GSM <b>ET</b> de la centrale Suppression de l'app Alma et intégration dans l'app ATRAL Secure
	Module de transmission GSM	RLD001T	DL330AX ou DL360AX + DL505AX	Centrale-sirène-vocale 3 groupes/30 détecteurs ou centrale-sirène-vocale 6 groupes/60 détecteurs et <b>Module de transmission Ethernet/4G</b>	Remplacement du module de transmission GSM <b>ET</b> de la centrale
Claviers	Clavier vocal avec lecteur de badge	RLF102F	DL640AX	Clavier intérieur vocal avec lecteur de badge	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Clavier vocal extérieur avec lecteur de badge	RLF103F	DL650AX	Clavier extérieur vocal avec lecteur de badge	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Badge pour clavier	RLF100X	RXA32X	Lot de 10 Badges pour claviers	Vendu par lot de 10 badges
	Lot de 10 badges pour clavier	LOTRLF100X	RXA32X	Lot de 10 Badges pour claviers	
Télécommandes	Télécommande 4 fonctions	RLF002X	DL604AX	Télécommande 4 touches	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Télécommande 8 fonctions alarme & confort	RLF003X	<b>Pas d'équivalence</b>		
Détecteurs d'ouverture	Détecteur d'ouverture miniature blanc	RLA010T	DL278AX ou DL285AX	Détecteur d'ouverture radio blanc ou Détecteur d'ouverture et de choc blanc	Non miniaturisé Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur d'ouverture miniature anthracite	RLA017X	DL279AX ou DL286AX	Détecteur d'ouverture radio anthracite ou Détecteur d'ouverture et de choc anthracite	Non miniaturisé Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur d'ouverture miniature brun	RLA022X	DL280AX ou DL287AX	Détecteur d'ouverture radio brun ou Détecteur d'ouverture et de choc brun	Non miniaturisé Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur d'ouverture blanc	RLA018X	DL278AX ou DL285AX	Détecteur d'ouverture radio blanc ou Détecteur d'ouverture et de choc blanc	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur d'ouverture brun	RLA019X	DL280AX ou DL287AX	Détecteur d'ouverture radio brun ou Détecteur d'ouverture et de choc brun	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur d'ouverture blanc multicontact	RLA004T	DL281AX	Détecteur multicontact radio blanc	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
Détecteurs de passage	Détecteur d'ouverture brun multicontact	RLA005T	DL283AX	Détecteur d'ouverture multicontact radio brun	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur rideau double technologie anti-masque blanc	RLA002T	DL102AX	Détecteur rideau double technologie anti-masque blanc	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur rideau double technologie anti-masque brun	RLA003T	DL103AX	Détecteur rideau double technologie anti-masque brun	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur de mouvement 12m 90°	RLA001T	DL171AX	Détecteur de mouvement radio 12m IRP	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
Détecteurs de mouvement	Détecteur de mouvement 12m 90° compatible animaux	RLA142X	DL175AX	Détecteur radio 12m IRP avec Immunité aux animaux	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur de mouvement 12m 90° à capture d'images animaux	RLA008T	DL196AX	Détecteur de mouvement à capture d'images, compatible animaux 90° - 12m	Dans le cas d'une installation avec remontée d'image via réseau GSM ou app Alma, remplacement du détecteur + centrale + transmetteur.
	Détecteur de mouvement extérieur 12m 90°	RLA009T	DL158AX	Détecteur radio extérieur 12m IRP	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur de mouvement extérieur 12m 90° à capture d'images	RLA014X	DL156AX	Détecteur radio extérieur prise de photo 12m IRP	Dans le cas d'une installation avec remontée d'image via réseau GSM ou app Alma, remplacement du détecteur + centrale + transmetteur.
	Détecteur de mouvement façade 2x12m	RLA146X	DL145AX	Détecteur radio extérieur rideau 12m IRP	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Emetteur universel étanche	RELD01X	DL230AX	Emetteur universel extérieur	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
Détecteurs techniques	Détecteur de panne congélateur	RELD01X + SONPC	DL230AX + SONPC	Emetteur universel extérieur + Sonde technique panne congélateur	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur de gel	RELD01X + SONHG	DL230AX + SONHG	Emetteur universel extérieur + Sonde technique coupure hors gel	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur d'inondation	RELD01X + SONIN	DL230AX + SONIN	Emetteur universel extérieur + Sonde technique inondation	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
Sirènes	Sirène extérieure blanche avec flash	RLD004T	DL421AX	Sirène extérieure avec flash	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Détecteur de fumée NFDAAF connecté à l'alarme	S155-22X	DL154AX	Détecteur de fumée radio NFDAAF	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
Détecteurs incendie	Détecteur de chaleur connecté à l'alarme	S157-22X	DL155AX	Détecteur de chaleur radio	Mise à jour centrale ALMA nécessaire (option 1 ou 2)
	Caméra intérieure motorisée WIFI IR 5m	RVC112X	RVC112X	Caméra intérieure motorisée WIFI IR 5m	Référence identique uniquement dans le cadre d'un remplacement, pas d'ajout de produit supplémentaire / Pas de solution vidéo dans l'offre ATRAL
Caméras	Caméra extérieure WIFI IR 30m	RVC113X	RVC113X	Caméra extérieure WIFI IR 30m	Référence identique uniquement dans le cadre d'un remplacement, pas d'ajout de produit supplémentaire / Pas de solution vidéo dans l'offre ATRAL
	Interface alarme radio / knx filaire	TRC120	TRC120	Interface alarme radio / knx filaire	Référence identique vendue sous la marque ATRAL
Interface KNX	Récepteur extérieur étanche KNX 230V - 1 sortie contact sec	RTE201	DL783AX	Récepteur extérieur 230V / contact sec	Produit équivalent mais non KNX
Batteries	Batterie secondaire Li-Ion 3.7V 1.3Ah	RXU03X	RXU03X	Adaptateur secteur de rechange, pour la box alerte et pilotage RLD002T	Référence identique vendue sous la marque ATRAL