Selectiviteitstabel: H3+ en aardlekautomaten

Icc (kA)		**H3+ P160 25/40/50/70kA** TM											**H3+ P250 25/40/50/70kA** TM										**H3+ P160 25/40/50/70kA** Energy + LSI			**H3+ P250 25/40/50/70kA** Energy + LSI				**H3 H1000 50/70kA** LSI				**H3 H1600 50/70kA** LSI		
IEC60898-1	In	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**	**50**	**63**	**100**	**125**	**150**	**160**	**175**	**200**	**225**	**250**	**40**	**100**	**160**	**40**	**100**	**160**	**250**	**630**	**700**	**800**	**1000**	**800**	**1250**	**1600**
RCBO 4PP	6A	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	2.87	2.87	5.96	5.96	T	0.93	1.37	3.99	5.96	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
ADM4xxx	10A	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	2.35	2.35	4.93	4.93	5.55	0.81	1.16	3.28	4.93	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	13A	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	2.19	2.19	4.33	4.33	4.83	0.76	1.10	2.98	4.33	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16A	-	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	2.04	2.04	4.01	4.01	4.46	0.74	1.04	2.77	4.01	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20A	-	-	0.85	0.85	0.85	0.85	1.89	1.89	3.60	3.60	3.99	0.72	0.99	2.52	3.60	5.34	5.34	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25A	-	-	-	0.81	0.81	0.81	1.78	1.78	3.40	3.40	3.76	0.70	0.94	2.38	3.40	5.03	5.03	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32A	-	-	-	-	0.80	0.80	1.68	1.68	3.19	3.19	3.53	0.69	0.92	2.24	3.19	4.71	4.71	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
B curve	40A	-	-	-	-	-	0.79	1.65	1.65	3.07	3.07	3.38	0.69	0.91	2.18	3.07	4.47	4.47	T	T	T	T	-	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
RCBO 4PP	6A	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	3.06	3.06	T	T	T	1.01	1.48	4.23	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
ADM4xxx	10A	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	2.64	2.64	5.33	5.33	5.96	0.82	1.27	3.62	5.33	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	13A	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	2.15	2.15	4.41	4.41	4.94	0.73	1.04	2.97	4.41	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16A	-	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	1.93	1.93	3.80	3.80	4.24	0.71	0.98	2.62	3.80	5.75	5.75	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20A	-	-	0.80	0.80	0.80	0.80	1.88	1.88	3.69	3.69	4.11	0.70	0.94	2.55	3.69	5.57	5.57	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25A	-	-	-	0.78	0.78	0.78	1.79	1.79	3.46	3.46	3.85	0.69	0.90	2.41	3.46	5.17	5.17	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32A	-	-	-	-	0.76	0.76	1.62	1.62	3.10	3.10	3.44	0.67	0.86	2.17	3.10	4.61	4.61	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
C curve	40A	-	-	-	-	-	0.75	1.61	1.61	2.99	2.99	3.30	0.66	0.85	2.12	2.99	4.36	4.36	T	T	T	T	-	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T